

PRODUCT-DETAILS

CM-CT 400/5

CM-CT 400/5 Stromwandler 5VA, Klasse 1



Allgemeine Informationen

Typ	CM-CT 400/5
Bestellnummer	1SVR450117R5200
EAN	4013614376931
Beschreibung	CM-CT 400/5 Stromwandler 5VA, Klasse 1
Langbeschreibung	Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Funktion	Stromwandler
Geeignet für	CM-SRS.12S CM-SRS.12P CM-SRS.22S CM-SRS.22P CM-SRS.M2S CM-SFS.22S
Geeignet für Produktklasse	Single Phase Monitors
Primärer	400 A

Bemessungsstrom (I_{pn})

Sekundärer

5 A

Bemessungsstrom (I_{sn})

Umwelt

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Abmessungen

Breite des Produkts	61 mm
Höhe des Produkts	78.5 mm
Tiefe des Produkts	48 mm
Nettogewicht	0.26 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	62 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	52 mm
Länge	90 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.265 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614376931

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043129

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982015-00
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982015-10
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC450000M9000
RoHS Information	1SVD982015-0001
Normatives Konformitätszeichen	Nein

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische

2CDC110004C0210_02

Information	
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC450000M9000

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002048 - Stromwandler
ETIM 8	EC002048 - Stromwandler
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Allgemeine / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8504 31 29
eClass	V11.0 : 27210902
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Stromwandler

